

DIAS-Anpassmodul DAI 102



Dieses Anpassmodul dient zur Weg- und Spannungsmessung: 0- 10 V DC; Eingangsfiter 10 ms.

Mit dem Anpassmodul wird der Messbereich für den jeweiligen Eingangskanal des DAI 081 bestimmt.

Technische Daten

Messbereich	0 – 10 V DC
Messwert	0 – 4000
Eingangswiderstand	> 1 M Ω
Gleichtaktbereich	± 20 V
Eingangsfiter	10 ms
Messgenauigkeit	$\pm 0,5$ %
Referenzausgang	+10 V / ± 1 %
Belastbarkeit Referenzausgang	2,5 mA
Hardwareversion	Version 2.x
Normung	UL (E247993)

Artikelnummer

Artikelnummer	05-020-102
---------------	------------