

# DIAS-Anpassmodul DAI 104



Dieses Anpassmodul dient zur Weg- und Spannungsmessung: 0 - 10 V DC; Eingangsfiler 1 ms.

Mit dem Anpassmodul wird der Messbereich für den jeweiligen Eingangskanal des DAI 081 bestimmt.

## Technische Daten

Messbereich	0 – 10 V DC
Messwert	0 – 4000
Eingangswiderstand	> 1 M $\Omega$
Gleichtaktbereich	$\pm 20$ V
Eingangsfiler	1 ms
Messgenauigkeit	$\pm 0,5$ %
Referenzausgang	+10 V / $\pm 1$ %
Belastbarkeit Referenzausgang	2,5 mA
Hardwareversion	Version 2.x
Normung	UL (E247993)

## Artikelnummer

Artikelnummer	05-020-104
---------------	------------